

Div. :	Descrizione - Tipologia Apparati o servizi	Data / rev.	Uso
Area Tecnica	Manuale configurazione - TP-LINK TD-W9970	16-11-2020/ 01	Pubblico

TP-LINK TD-W9970

Di seguito è riportato un esempio di come configurare il modem TP-LINK TD-W9970 per il servizio Internet FIBRA FTTC/VDSL con le credenziali fornite da TECHLABITALIA;



Per accedere al modem è necessario collegare un pc ad una delle 4 porte LAN.

Aprire una pagina di Internet Explorer oppure Firefox, Opera, Google, Chrome o Safari e digitare nella barra degli indirizzi l'indirizzo IP del modem che è: **192.168.1.1** A questo punto il modem ci richiederà l'inserimento di un nome utente e una password che in questo caso sono entrambi *admin*.



Fatto l'accesso al modem è necessario spostarsi sulla parte sinistra dove la seconda voce del menu è **Quick Setup** che andremo a cliccare;

	300Mbps Wireless N USB VDSL/ADSL Modem Router Model No. TD-W9970
Status	
Quick Setup	
Operation Mode	Quick Setup - Start
Network	
IPTV	
DHCP Server	This guide will help you set basic parameters for Internet connection. Please click NEXT to continue.
Wireless	For function or parameter details, please select the corresponding menu options on the left.
Guest Network	
USB Settings	
Route Settings	Next
IPv6 Route Settings	
Forwarding	
Parent Control	

cliccare sul tasto Next per proseguire;

Apparirà una schermata con la scelta del Paese e il fuso orario ad esso abbinato

Ptp-link	300Mbps Wireless N USB VDSL/ADSL Modem Router Model No. TD-W9970	
Status		
Quick Setup		
Operation Mode	Quick Setup - Region and Time Zone	
Network		
IPTV	Please select your region and time zone.	
DHCP Server		
Wireless	Region Italy V	
Guest Network	Time Zone (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Paris, Prague, Bratislava 🗸	
USB Settings		
Route Settings	Back Next	
IPv6 Route Settings		
Forwarding		
Baront Control		

Div. :	Descrizione - Tipologia Apparati o servizi	Data / rev.	Uso
Area Tecnica	Manuale configurazione - TP-LINK TD-W9970	16-11-2020/ 01	Pubblico

Proseguire cliccando sul tasto Next e selezionare come tipo di connessione la modalità manuale:

Auto-Deteo	t Connection Type:
This Setup type now?	Nizard can detect the type of Internet connection you have. Do you want The Smart Setup Wizard to try and detect The conr
O Yes	
0.00	

Adesso è necessario:

- selezionare come ISP: other
- selezionare come L2 Interface Type: VDSL
- abilitare Enable VLAN ID
- inserire nel campo VLAN ID il valore: 835
- selezionare come Connection Type: PPPoE(PPP over Ethernet)

according to your selection. If your ISP is not listed, p	lease select "other" and set the parameters below manually.
ISP:	Other 🗸
L2 Interface Type:	VDSL V
Enable VLAN ID:	
VLAN ID:	835 (1-4094)
Connection Type:	PPPoE(PPP over Ethernet)
	Back Next

A questo punto è necessario inserire le credenziali fornite nella lettera di attivazione:

Quick Setup - PPPoE

Please enter the Username and Password. If the User User name: Password: Confirm password:	ername/Password are unknown, please contact your ISP.
	Back Next

continuare con il tasto Next per personalizzare la configurazione della rete wifi ed infine cliccare sul tasto Save.